

## POMPES À CHALEUR

Energie	Gamme	Type d'installation	Type de raccordement	eMO LIFE	Protocole de communication	Raccordement	Informations complémentaires	
Pompe à chaleur	Eria-N Duo ≤2019	1 circuit de chauffage	Filaire	EMO LIFE GTW16 / 7659084	ON/OFF	EMO LIFE: sur la passerelle borne ON-OFF Sur la pompe à chaleur les bornes X12		
Pompe à chaleur	Eria-N Duo ≤2019	2 circuits de chauffage	Filaire	2X EMO LIFE GTW16 / 7659085	ON/OFF	Pour chaque EMO LIFE: sur la passerelle borne ON-OFF Sur la pompe à chaleur les bornes X12 et OT 2ème carte		
Pompe à chaleur	Eria-N Duo ≥2020	1 circuits de chauffage	Filaire	EMO LIFE / 7691376	R-BUS	Connecté sur les bornes R-Bus de la la pompe à chaleur		
Pompe à chaleur	Eria-N Duo ≥2020	2 circuit de chauffage	Filaire	2X EMO LIFE / 7691376	R-BUS	Pour chaque circuit: SmartTC <sup>®</sup> connecté directement sur les bornes R-BUS des circuits activés		
Pompe à chaleur	Eria Eria Fit-IN Eria V220	1 circuit de chauffage	Filaire	EMO LIFE GTW16 / 7659084	ON/OFF	EMO LIFE: sur la passerelle borne ON-OFF Sur la chaudière les bornes TA		
Pompe à chaleur	Caelia	1 circuit de chauffage	Filaire	EMO LIFE GTW16 / 7659084	ON/OFF	EMO LIFE: sur la passerelle bornes ON/OFF Sur la chaudière : bornes téléphonique 1 et 2 Pas de Gestion de l'Eau Chaude Sanitaire	Paramètre E.TEL sur TOR A, si circiut A utilisé E.TEL sur TOR B,si circiut B utilisé. Se mettre en Programme horaire 24h/24 -7j/7 confort.	
Pompe à chaleur	Caelia	2 circuits de chauffage	<b>Non Compatible</b>					
Pompe à chaleur	Eria-N Duo ≤2019	1 circuit de chauffage	Radio	EMO LIFE RF / 7691378	ON/OFF	EMO LIFE: sur la passerelle borne ON-OFF Sur la pompe à chaleur les bornes X12		
Pompe à chaleur	Eria-N Duo ≤2019	2 circuits de chauffage	Radio	2X EMO LIFE RF / 7691378	ON/OFF	Pour chaque EMO LIFE: sur la passerelle borne ON-OFF Sur la pompe à chaleur les bornes X12 et OT 2ème carte		
Pompe à chaleur	Eria-N Duo ≥2020	1 circuits de chauffage	Radio	EMO LIFE RF / 7691378	R-BUS	Connecté sur les bornes R-Bus de la la pompe à chaleur		
Pompe à chaleur	Eria-N Duo ≥2020	2 circuit de chauffage	Radio	EMO LIFE RF / 7691378 EMO LIFE RF 2ND CIRCUIT / 7765145	R-BUS	EMO LIFE : passerelle Rbus sur bornes R-bus de la pompe à chaleur		
Pompe à chaleur	Eria Eria Fit-IN Eria V220	1 circuit de chauffage	Radio	EMO LIFE GTW16 / 7659084	ON/OFF	EMO LIFE: sur la passerelle borne ON-OFF Sur la chaudière les bornes TA		
Pompe à chaleur	Caelia	1 circuit de chauffage	Radio	EMO LIFE RF / 7691378	ON/OFF	EMO LIFE: sur la passerelle bornes ON/OFF Sur la chaudière : bornes téléphonique 1 et 2 Pas de Gestion de l'Eau Chaude Sanitaire	Paramètre E.TEL sur TOR A, si circiut A utilisé E.TEL sur TOR B,si circiut B utilisé. Se mettre en Programme horaire 24h/24 -7j/7 confort.	